



1. Comprueba el contenido de la caja

- (i) Bloqueador de llamadas Call Saint
- (ii) Soporte para bloqueador de llamadas Call Saint
- (iii) Cable RJ11 a RJ11 de 300 cm

El bloqueador de llamadas Call Saint obtiene la energía de la línea telefónica. No necesita enchufe ni pilas.

2. Conexión

Consulta la Guía de Instalación Rápida (con imágenes) o sigue las instrucciones que aparecen a continuación.

sin microfiltro de ADSL...

Paso 1

Desconecta el cable de la línea telefónica de la toma del teléfono en la pared

Paso 2

Conecta el cable de la línea telefónica a la toma en la que pone "TO PHONE" (izquierda) del bloqueador de llamadas

Paso 3

Conecta un extremo del cable RJ11 a RJ11 incluido a la toma telefónica de la pared

Paso 4

Conecta el otro extremo del cable RJ11 a RJ11 a la toma en la que pone "TO LINE" (derecha) del bloqueador de llamadas

Paso 5

Espera a que se encienda la pantalla del bloqueador de llamadas Call Saint



Paso 6

Comprueba si puedes escuchar el tono de línea del teléfono (si estás utilizando un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)

Tu bloqueador de llamadas Call Saint ya está listo para usar.

IMPORTANTE:

El bloqueador de llamadas Call Saint solo funcionará si estás suscrito al servicio de identificación de llamadas de tu proveedor de línea telefónica.

con microfiltro de ADSL...

Paso 1

Desconecta el cable de la línea telefónica del microfiltro ADSL (deja el filtro conectado a la toma de teléfono de la pared)

Paso 2

Conecta el cable de la línea telefónica a la toma en la que pone "TO PHONE" (izquierda) del bloqueador de llamadas

Paso 3

Conecta un extremo del cable RJ11 a RJ11 incluido al microfiltro de ADSL

Paso 4

Conecta el otro extremo del cable RJ11 a RJ11 a la toma en la que pone "TO LINE" (derecha) del bloqueador de llamadas

Paso 5

Espera a que se encienda la pantalla del bloqueador de llamadas Call Saint

Paso 6

Comprueba si puedes escuchar el tono de línea del teléfono (si estás utilizando un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)

Tu bloqueador de llamadas Call Saint ya está listo para usar.



IMPORTANTE:

El bloqueador de llamadas Call Saint solo funcionará si estás suscrito al servicio de identificación de llamadas de tu proveedor de línea telefónica.

3. Configuración

Ajuste de la fecha y la hora

La fecha y la hora se ajustan automáticamente después de recibir tu primera llamada, pero tendrás que cambiar el año de forma manual. Las siguientes instrucciones explican cómo cambiar el año, la fecha y la hora manualmente.

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "1" en el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "2012" y el tercer dígito comenzará a parpadear "2012"
- Cuelga el teléfono
- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas y el cuarto dígito comenzará a parpadear "2012"
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para seleccionar el año correcto y pulsa "SET"
- El dígito de la izquierda de la letra "M" comenzará a parpadear
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para seleccionar el mes correcto (por ejemplo, 1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.) y a continuación, pulsa "SET"
- El dígito de la izquierda de la letra "D" comenzará a parpadear
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para seleccionar el día correcto del mes y a continuación pulsa "SET"
- Usa los botones ◀ y ▶ para ajustar la hora (formato de 24 horas) y a continuación pulsa "SET"



- Usa los botones ◀ y ▶ para ajustar los minutos y a continuación pulsa "SET"

Ya has terminado de configurar el año, la fecha y la hora. El día de la semana se ajustará automáticamente.

Ajuste del brillo de la pantalla

Por defecto, el nivel de brillo de la pantalla se establece en 2.

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "2" en el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "LCD 2"
- Cuelga el teléfono
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para ajustar el nivel de brillo de la pantalla entre 1, 2, 3 y 4 y luego pulsa "SET"

Ya has terminado de ajustar el brillo de la pantalla.

Ver la lista de llamadas realizadas *(últimas 50 llamadas hechas)*

- Pulsa el botón "OUT" del bloqueador de llamadas
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para ver la lista de llamadas realizadas
- El bloqueador de llamadas mostrará el número marcado
- La duración de la llamada aparece encima del número marcado
- El número que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla muestra la cantidad de llamadas realizadas
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas si deseas borrar el número de la lista (para BORRAR todos los números de la lista pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que en la pantalla aparezca el mensaje "NO CODE")



- Si no se han hecho llamadas, aparecerá el mensaje "NO CODE"
- Cuando hayas visto la lista completa de las llamadas realizadas, aparecerá "-END-"
- Pulsa el botón "SET" para salir de la lista de llamadas realizadas

bloquear un número de la lista de llamadas realizadas...

- Pulsa el botón "OUT" del bloqueador de llamadas
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para ver la lista de llamadas realizadas
- El bloqueador de llamadas mostrará el número marcado
- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas para bloquear el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para continuar viendo la lista de llamadas realizadas

Bloquear llamadas salientes *(hasta 100 números)*

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "3" en el teléfono
- La pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el último número saliente que has bloqueado. Si no has bloqueado ningún número saliente, no aparecerá nada
- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono (no hagas caso de los mensajes que oigas en el teléfono)
- Marca en el teléfono el número que deseas bloquear. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ▶ del bloqueador de llamadas para guardar el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"



- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo prefieres puedes agregar otro número

añadir otro número...

- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono
- Marca en el teléfono el número que deseas bloquear. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ► del bloqueador de llamadas para guardar el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo prefieres puedes agregar otro número

Desbloquear llamadas salientes

- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que la pantalla muestre el último número saliente que has bloqueado
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para encontrar el número que deseas desbloquear
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá el mensaje "DEL"
- El número se eliminará de la lista de teléfonos bloqueados

desbloquear todos los números bloqueadas de la lista de llamadas salientes...

- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que la pantalla muestre el último número saliente que has bloqueado
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que en la pantalla aparezca "PASS". Te solicitará que introduzcas tu PIN (el número PIN por defecto es "0000")
- Se borrarán todos los números de la lista de teléfonos bloqueados



- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas para salir del desbloqueo de llamadas salientes

Ver la lista de llamadas recibidas *(últimas 100 llamadas recibidas)*

- Después de haber recibido una llamada, el mensaje "NEW" parpadeará en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para ver la lista de llamadas recibidas
- El bloqueador de llamadas mostrará el número de teléfono de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada. El número que aparece en la parte superior derecha de la pantalla indica el número de llamadas recibidas
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas si deseas borrar el número de la lista (para eliminar todos los números de la lista pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que en la pantalla aparezca el mensaje "NO CODE")
- Si no has recibido llamadas, en la pantalla aparecerá "NO CODE"
- Si se trata de alguien que llama por primera vez, aparecerá el mensaje "NEW" encima del número de teléfono de la persona que ha llamado
- Si es alguien que ya ha llamado antes, aparecerá el mensaje "REP" encima del número de teléfono de la persona que ha llamado
- Si el número de la persona que ha llamado está bloqueado, aparecerá "🔒" (icono de candado) encima del teléfono de la persona que llama
- Si la llamada procede de un número oculto, aparecerá el mensaje "- - p- -"
- Cuando hayas visto todas las llamadas recibidas, aparecerá el mensaje "-END-"
- Pulsa el botón "SET" para salir de la lista de llamadas recibidas



Bloquear llamadas entrantes *(hasta 1.200 números)*

Bloquear llamadas pulsando una vez: *cómo bloquear un número de la lista de llamadas recibidas...*

El bloqueo de llamadas pulsando una vez **no permite** bloquear los números ocultos. Las instrucciones sobre cómo bloquear los números ocultos se indican más adelante en esta Guía del Usuario.

- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para ver la lista de llamadas recibidas
- El bloqueador de llamadas te mostrará el número de teléfono de la persona que ha llamado, la fecha y la hora de la llamada
- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas si deseas bloquear el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para continuar viendo la lista de llamadas recibidas

Bloquear llamadas pulsando una vez: *cómo bloquear un número sin responder...*

El bloqueo de llamadas pulsando una vez **no permite** bloquear los números ocultos. Las instrucciones sobre cómo bloquear los números ocultos se indican más adelante en esta Guía del Usuario.

- Cuando recibas una llamada, la pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el número de la persona que llama
- Para bloquear a la persona que llama sin contestar al teléfono, pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- La llamada se interrumpirá y el número quedará bloqueado



Bloquear un número durante una llamada desde el teléfono...

Esta función te permite bloquear un número durante una llamada desde el teléfono. Esta función **no permite** bloquear los números ocultos. Las instrucciones sobre cómo bloquear los números ocultos se indican más adelante en esta Guía del Usuario.

- Para bloquear un número durante una llamada, pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono
- Cuelga el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "SAVE" y luego "SUCCEED"
- El número que ha llamado quedará bloqueado

añadir teléfonos manualmente a la lista de números bloqueados...

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "4" en el teléfono
- La pantalla de la bloqueador de llamadas mostrará el último número entrante que has bloqueado. Si no has bloqueado números entrantes, no aparecerá ningún número
- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono (no hagas caso de los mensajes que oigas en el teléfono)
- Marca el número que deseas bloquear en el teléfono. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ► del bloqueador de llamadas para guardar el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo deseas puedes añadir otro número



añadir otro número...

- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono
- Marca el número que deseas bloquear en el teléfono. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ► del bloqueador de llamadas para guardar el número
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo deseas puedes añadir otro número

Desbloquear llamadas entrantes

- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas. La pantalla mostrará el último número que has bloqueado
- Cuelga el teléfono
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para encontrar el número que deseas desbloquear
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá el mensaje "DEL"
- El número se eliminará de la lista de teléfonos bloqueados

desbloquear todos los números bloqueadas de la lista de llamadas entrantes...

- Pulsa el botón "BLACKLIST" del bloqueador de llamadas. La pantalla mostrará el último número que has bloqueado
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas y mantenlo apretado hasta que aparezca "PASS" en la pantalla; te pedirá que introduzcas tu PIN (el código PIN por defecto es "0000")
- Todos los números se borrarán de la lista de teléfonos bloqueados
- Pulsa el botón "SET" del bloqueador para salir del desbloqueo de llamadas salientes



Bloquear prefijos de llamadas entrantes *(hasta 10 números)*

Esta función te permite bloquear todas las llamadas entrantes que comienzan por un prefijo determinado. Por ejemplo, puedes bloquear los números que empiecen por "900" "902" "800", etc.

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "5" en el teléfono
- La pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el último prefijo que has bloqueado. Si no has bloqueado ningún prefijo, no aparecerá ningún número
- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono (no hagas caso de los mensajes que oigas en el teléfono)
- Marca en el teléfono el prefijo que deseas bloquear. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ► del bloqueador de llamadas para guardar el prefijo
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo deseas puedes añadir otro prefijo

añadir otro prefijo...

- Pulsa "*" (tecla de asterisco) en el teléfono
- Marca en el teléfono el prefijo que deseas bloquear. El número aparecerá en la pantalla del bloqueador de llamadas
- Pulsa el botón ► del bloqueador de llamadas para guardar el prefijo
- La pantalla mostrará el mensaje "SAVE" y luego "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono y pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas si has terminado, o si lo deseas puedes añadir otro prefijo



Desbloquear prefijos de llamadas entrantes

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "5" en el teléfono
- La pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el último prefijo que has bloqueado. Si no has bloqueado ningún prefijo, no aparecerá ningún número
- Cuelga el teléfono
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas para encontrar el prefijo que deseas desbloquear
- Pulsa el botón "REMOVE" del bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá el mensaje "DEL"
- El prefijo se eliminará de la lista de prefijos bloqueados

Bloquear números ocultos y privados

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "6" en el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "ON" o "OFF"
- Cuelga el teléfono
- Usa los botones ◀ y ▶ del bloqueador de llamadas y selecciona "ON" para **bloquear todos** los números ocultos y privados, o elige "OFF" para **permitir todas** las llamadas desde números ocultos y privados
- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas para salir del bloqueo de números ocultos y privados



Cambiar el número PIN

El PIN por defecto es "0000".

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "7" en el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "PASS"
- Introduce el PIN actual en el teléfono y a continuación pulsa "SET" en el bloqueador de llamadas
- Si el PIN es correcto, en la pantalla aparecerá "N-PASS". Si el PIN es incorrecto, la pantalla mostrará el mensaje "ERROR"
- Introduce el nuevo PIN en el teléfono y pulsa "SET" en el bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá "N-PASS"
- Vuelve a introducir el nuevo PIN en el teléfono y pulsa "SET" en el bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono
- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas para salir del cambio de PIN

¿Has olvidado tu número PIN?

- Pulsa el botón "SET" del bloqueador de llamadas. En la pantalla aparecerá "SET 1234567"
- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "7" en el teléfono
- En la pantalla del bloqueador de llamadas aparecerá "PASS"



- Marca "8289" en el teléfono, a continuación pulsa "SET" en el bloqueador de llamadas
- En la pantalla aparecerá "SUCCEED"
- Cuelga el teléfono

El número PIN se reiniciará a "0000"

Bloquear/desbloquear el bloqueador de llamadas

Bloquear el bloqueador de llamadas

- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "*" (tecla de asterisco) 000111 "#" (tecla de almohadilla) en el teléfono)
- En la pantalla aparecerá "LOCK"
- Cuelga el teléfono

El bloqueador de llamadas quedará bloqueado

Desbloquear el bloqueador de llamadas

- Descuelga el teléfono hasta que escuches el tono de línea (si usas un teléfono inalámbrico, pulsa el botón verde del teléfono)
- Pulsa "*" (tecla de asterisco) 123456 "#" (tecla de almohadilla) en el teléfono)
- La pantalla mostrará el año, la fecha y la hora
- Cuelga el teléfono

El bloqueador de llamadas quedará desbloqueado



Llamar y recibir llamadas

Realizar llamadas

- La pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el número que estás marcando

Recibir llamadas

- Cuando recibas una llamada, la pantalla del bloqueador de llamadas mostrará el número de la persona que llama
- Si contestas al teléfono, en la pantalla aparecerá un contador de tiempo que refleja la duración de la llamada

Solucionar problemas y preguntas más frecuentes

Para obtener asistencia y asesoramiento sobre las preguntas más frecuentes, visita www.callsaint.es/ayuda